

WTX-2000S




PTZ 컨트롤러



제품특징

- 미니사이즈 PTZ 컨트롤러
- IR ON / OFF 기능(IR PTZ 카메라)
- Fan & Heater ON/OFF 기능
- 조이스틱으로 Pan/Tilt 속도를 제어
- Preset등 제어되는 장비의 각종 기능을 제어
- 멀티 프로토콜 지원

도면




Unit : mm

제품사양

MODEL	WTX-2000S
Keyboard 통신	Interface : RS-485
	Operating distance : 4000ft (1.2km) on 24 AWG wire
	Protocol : Multiple (Pelco-D, DRX-502)
Connector Type Data	RJ-11 6-pin modular jack
Keyboard 버튼	5 pcs Keyboard buttons
	Camera function button(F1, F2, Focus Far/Near), Menu button
Joystick	Pan / Tilt zoom control, variable speed control
정격전압	DC 12V $\pm$ 2V
소비전류	Max. 140mA
동작 가능 온도	0°C ~ 45°C
동작 가능 습도	10% ~ 70% Non-condensing
크기	130(W) x 125(H) x 145(D) mm
무게	0.5kg


기능



1. LED 표시기 : 현재 전원 상태 및 통신 상태를 보여줍니다.
2. F1 : Tour기능
3. F2 : Pattern기능
4. 5. Near/Far Focus : Zoom 카메라의 focus조정 시 사용합니다.
6. Menu : 카메라 (Pan/Tilt) 메뉴를 조정 할 때 사용합니다. (Menu키를 2초간 누릅니다.)
7. Joystick : PT 카메라의 상·하·좌·우 위치제어 및 메뉴 설정 시 커서의 이동을 제어합니다.
8. Joystick Button : Speed Dome Camera 등 제어되는 장비의 Preset을 실행할 때 누릅니다.

카메라 IR LED ON / OFF 컨트롤

- IR On / OFF Switch
- Joystick button + F1
White LED On / OFF Switch
- Joystick button + F1
* On : Tele
* OFF : wide
Auto 모드 변경 Joystick button + F2



- ① 통신포트 : PTZ 통신 연결에 사용합니다.
- ② 설정 스위치 : 컨트롤러의 특수 기능을 설정합니다.

