




단상 복권형으로 입력은 AC 380V,440V 이고 출력은 AC 110V,220V, AC12V, 24V로 분리하여 1곳에서 2곳의 전원이 필요한 장소에서 용이하며 AC 입력전 원 인가시 전원 표시 LED가 동작하여 소비자의 안정성을 고려한 제품입니다.

Input voltage of single phase is AC 380V and 440V and output is two way of AC 110V,220V, AC12V and 24V. this Transformer is can be used with needed 2power of 1place. It has been manufactured by power lamp type.

• Circuit Diagram






● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	S2 (A)	DIMENSIONS (m/m)											WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)			W	H	D	a	b	c	d	e	(a,c) Ø1	Ø2	M	
WY42-60A2	WT	0-380-420 -440-460-(E)	S1 0-110-220 S2 0-12-24	60	0.27	79	89	88	42	57	55,5	68	7	Ø3,6	5 X 12	3,5	1,31
WY42-100A2				100	0,5	98	106	105	54	73	61	88	7	Ø3,6	6 X 12	3,5	2,59
WY42-200A2				200	0,8	112	114	110	58	76	65,5	88	10	Ø3,6	5 X 10	4	3,60
WY42-300A2				300	1,5	112	122	114	66	84	73	95	10	Ø3,6	5 X 10	4	4,97
WY42-500A2				500	2,5	142	140	126	82	98	79,5	105	10	Ø3,6	6 X 12	4	7,10
WY42-1KA2				1K	4	160	160	157	96	114	100,5	135	10	Ø4,3	6 X 13	4	12,30


※ 정격용량 : 최대전압(TAP)에서의 용량임.  
 ※ Rated capacity : Capacity at the maximum voltage(TAP).

● Dimension

• WT Type



● Terminal



60~100VA : Max 6, Min 3.5  
 200VA~1kVA : Max 9, Min 4

노이즈컷트 트랜스

리액터 REACTOR

트랜스포머 TRANS.

정격용량 필터 AHF

수동용 필터 PHF

마이크로 서지 필터 MSF

영상고조파 필터 ZHF

서지보호기 SPD