

TRANSDUCER

무효전력 변환기 / var TRANSUDUCER

무효전력 & 전력량 변환기 / var & var HOUR

ANALOGUE METER
변환기
TRANSFORMER / SHUNT
디지털계기
DIGITAL METER
누전 경보기
EARTH LEAKAGE DETECTOR
변환기
TRANSDUCER
시험계측기기
TEST MEASURING EQUIPMENT
충전장치
BATTERY CHARGER
기타기기
OTHERS

구성

무효전력량 변환기

I	무효전력
U	무효전력&무효전력량

교류 입력

	회로방식	전압 / 전류	입력치
1	1ø2W	0	주문 시 지정
		1	110V/5A
		2	220V/5A
2	1ø3W	1	220/110V/5A
		2	±1000var
3	3ø3W	0	주문 시 지정
		1	110/5A
		2	220V/5A
4	3ø4W	0	주문 시 지정
		1	208/√3V/5A
		2	380/√3/190/√3V/5A
		3	380/√3V/5A
		4	11400/√3/190/√3V/5A
5	22900/√3/190/√3V/5A		

직류출력 (LEAD~LAG)

6	4~12~20mA
7	0~0.5~1mA
8	1~3~+5V
9	0~5~10V
0	주문 시 지정

Count(전력량)

A	전기식 접점 Relay (10,000count/1시간 정격 전력량)
B	무접점 Open Collector (10,000count/1시간 정격 전력량)
C	전위신호 Pulse (주문 시 지정)

동작전원

1	AC 110/220V(2출력 제외)
2	AC 90~260V, DC110V,220V (Pulse제외)
0	주문 시 지정

출력수

S	1 출력
---	------

입력

LEAD · LAG

- 전압 / 전류 : 110V / 5A(50/60Hz)
- 회로방식 : 1ø2W
220V / 5A(50/60Hz) 1ø2W
208/√3V/5A(50/60Hz) 3ø3W
380/√3V/5A(50/60Hz) 3ø4W
380/√3/190/√3V/5A(50/60Hz)
11400/√3/190/√3V/5A(50/60Hz)
22900/√3/190/√3V/5A(50/60Hz)



인증

사양

- 계급 : 0.5급(불평형), 3.0급(평형)
 - 동작전원 : AC 110/220V, AC 90~260V, DC 110V, DC 220V
 - 사용주위온도 : 0~55°C
 - 사용주위습도 : 20 ~ 80%
 - 절연저항 : 10MΩ 이상
 - 내전압 : AC 2kV /1분 견딤
 - 뇌임펄스 : 전압(1.2μs/ 50μs, 5kV)
전류(8μs/20μs)
 - 최대허용전류 : A-200% 10초간, 연속 120%
 - 최대허용전압 : V-150% 10초간, 연속 120%
 - 중량 : 1140g(LL Ty)
- ※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

주문방법

예) KTI-4361S 3ø4W/380/√3V/5A/4~12~20mA/AC 110/220V/1출력
KTU-436A1S 3ø3W/380/√3V/5A/4~20mA/전기식/AC 110/220V/1출력

출력에 따른 부하저항

- 직류 4~12~20mA
- 부하저항 0~500Ω
- 0~0.5~1mA
- 0~10kΩ
- 1~3~+5V
- 200Ω 이상
- 0~5~10V
- 500Ω 이상

전력량(Count) 출력 사양

- 전기식 접점(Relay) : 10,000count / 1시간 정격 전력량
- 무접점(Open Collector) : 10,000count / 1시간 정격 전력량
- 전위 신호(Pulse) : 주문 시 지정 / 1시간 정격 전력량

결선도

※ 155-156Page 참고바람