

MALA-100

Audio Line Amp



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 각 강의실 및 외부지역에 감청용 무지향성 콘덴서 MIC를 설치하여 센터에서 각 장소별 Audio를 Monitoring하여 청취 및 녹음할 수 있는 적정 Level로 만들어 줄 수 있는 Line Amp이다.

Features

- 본 장비의 전면 Panel에 Audio Gain 조절 Volume을 조정하여 출력되는 Audio의 Level을 적정범위로 조정하여 사용이 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

- Specifications
 - Audio Input : Balance 1EA (Phone Jack)
 - Audio Output : Balance 1EA (Phone Jack), Unbalance 1EA (Phone Jack)
 - Impedance : Balance 600ohm, Unbalance 300ohm
 - Frequency Responses : ± 0.1 dB (20Hz ~ 20KHz)
 - S/N : Less than 70dB
 - Crosstalk : Less than 60dB
- Case & Power Part
 - Rated Power Input : AC 220V 60Hz $\pm 10\%$, Less than 20Watt
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Power consumption : below 20Watt
 - Type : 19" Rack Type (or Desk Type)
 - Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217